



NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Elektrické izolačné koberce Certifikované podľa IEC 61111:2009, trieda 0, 2,3,4

POPIS POLOŽKY:

Elektro izolačné rohože sú vyrobené na báze syntetických a prírodných kaučukov za použitia rotačnej technológie.

POUŽITIE:

Je doplnkovou ochranou, transformátorových staníc, elektrických rozvodových staníc, na pracoviskách vysokého napätia v prípade pred rozvádzačmi v budovách. Pracovné napätie je do 36 000 V a sú testované na napätie od 1000 V do 50 000 V.

SKLADOVANIE:

Elektrické izolačné rohože by sa mali skladovať tak, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Špeciálne opatrenia by sa mali prijať, aby sa zabezpečilo, že elektrické izolačné rohože nebudú stlačené, zložené alebo uložené v blízkosti parných potrubí, radiátorov alebo iných zdrojov umelého tepla alebo vystavených priamemu slnečnému žiareniu, umelému svetlu alebo iné zdroje ozónu.

KONTROLA PRED POUŽITÍM:

Pred každým použitím by mali byť obe strany každej elektro izolačnej rohože vizuálne skontrolované. Preskúmajte materiál tesne pri akomkoľvek poškodení, ktoré by mohlo ovplyvniť dielektrické charakteristiky, ako sú praskliny, trhliny alebo malé diery. V prípade poškodenia môže byť elektrická izolačná rohož nefunkčná. Ak je elektrická izolačná rohož považovaná za nebezpečnú, nesmie sa používať a mala by byť vymenená za inú.

TEPLOTA:

Štandardné elektrické izolačné rohože by sa mali používať v oblastiach s okolitou teplotou medzi -25 °C a +55 °C.
Podľa IEC 61111 B5.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ:

Podlaha nesmie obsahovať viac ako 4% vlhkosti, aby sa zabránilo hromadeniu vlhkosti.
Podlaha Povrch musí byť v súlade s IEC61111B4.
Pred položením elektro izolačnej rohože sa musíme uistiť, že nedošlo k jej poškodeniu pri skladovaní.
Výrobca odporúča nelepiť elektrický koberec na podlahu, aby bolo možné koberec kontrolovať.
(značiace pásy sú zo spodnej strany.) Výrobca odporúča min. Raz za 12 mesiacov nechať koberec skontrolovať revíznym technikom, aby posúdil elektrickú funkčnosť.

OŠETRENIE A ČISTENIE:

Povrch koberca pravidelne čistíme metlou alebo kefou (ciroková metla alebo konská srst'), aby sa na povrchu rohože nehromadili nečistoty. Na odstránenie hrubých nečistôt je zakázané používať čističe ocele, drôty alebo drôtené kefy. Nikdy nepoužívame čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyseliny, zásady, acetón alebo iné rozpúšťadlá, pretože môžu nenávratne poškodiť povrch dielektrického koberca. Hrubé nečistoty, ktoré sa nedajú odstrániť kefou, opatrne odstránime drevenou alebo plastovou špachtľou.

Pri nedodržaní týchto opatrení výrobca neručí za funkčnosť elektrického koberca.



BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel ~~Sro~~, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: SK12 1100 0000 0029 4107 3171, SWIFT: TATRSKBX

Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk